

## > AE 75 H

### Funkscanner für den Empfang von Funkdiensten



- ▶ Frequenzbereiche:  
25–88 MHz, 108–137,  
137-174 MHz, 400–512 MHz.
- ▶ Flugfunk
- ▶ 300 Speicherplätze
- ▶ Nahbereichs-Scan Close Call
- ▶ 7 vorprogrammierte Service Bänder  
zum einfachen Auffinden von Funkdiensten

#### Ausstattung:

- ▶ Frequenzbereiche: 25–88 MHz,  
Flugfunk 108 - 137, 137 - 174 MHz, 400 - 512 MHz.
- ▶ Abstimmraster 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz
- ▶ Flugfunk Abstimmraster 8,33 / 12,5 kHz schaltbar
- ▶ Nahbereichs-Sendersuche (Close Call)
- ▶ 7 vorprogrammierte Service-Bänder Emergency,  
Freenet, PMR, Marine, Air, CB, Ham
- ▶ Speichersuchlauf 100 Kanäle / Sekunde
- ▶ Frequenzsuchlauf 100 Schritte / Sekunde,
- ▶ Hyper Search 300 Schritte / Sekunde bei 5 kHz Raster
- ▶ Service search
- ▶ 300 Speicherplätze in 10 Speicherbänken
- ▶ Max. 10 Prioritätskanäle
- ▶ Ausblendspeicher (Lock Out)  
100 permanent + 100 temporär
- ▶ Suchlaufverzögerung 2 Sek.
- ▶ Beleuchtbares LC-Display
- ▶ Batterie/Akkuwarnanzeige
- ▶ Nicht flüchtiger Speicher für Einstellungen (EEPROM)
- ▶ Tastensperre
- ▶ Anschluss für Antenne (BNC)
- ▶ Buchse für Ohrhörer / Lautsprecher (3,5 mm)
- ▶ Buchse für Ladegerät Mini USB
- ▶ Stromversorgung 2 x AA NiMH Akkus 2300 mAh
- ▶ Abmessungen : B: 67 mm / H: 115 mm / T: 33 mm
- ▶ Gewicht: 169 g ohne Batterien und Antenne
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Gummi-Wendelantenne,  
Gürtelclip, USB-Kabel, NIMH Akkus, 2300 mAh (2 x AA)

Bitte beachten Sie, dass evtl. nicht alle genannten Frequenzen in Ihrem Land abgehört werden dürfen.

▶ Art.-Nr.: 27075

#### Optionales Zubehör:

▶ **KFZ-Adapter**  
Art.Nr. XTA-502



▶ **Netzteil**  
Art.Nr. XTA-503



▶ **Programmiersoftware**  
Art.Nr. 27076

## Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 k · D-63303 Dreieich  
Tel.: +49(0)6103-94 81-0 · Fax: +49(0)6103-94 81 60  
www.alan-electronics.de · info@alan-electronics.de

Dovenkamp 11 · D-22952 Lütjensee  
Tel.: +49 (0)4154-849-0  
Fax: +49 (0)4154-84 91 00